## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-077408

(43)Date of publication of application: 21.04.1986

(51)int.CI.

H03H 7/075

(21)Application number: 59-198978

(71)Applicant:

MURATA MFG CO LTD


(22)Date of filing: 21.09.1984 (72)Inventor: **IWAHARA MASAMI** 


YONEZAWA MASAO

#### (54) POLAR TYPE LOW-PASS FILTER

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a desired attenuation between poles without increasing the number of orders by adjusting a resonance frequency of an LC series circuit connected to a parallel arm so as to change the distance between the poles. CONSTITUTION: A polar low-pass filter 10 is provided with LC series circuits 16, 18, 20. Three poles O2-1, O4-1, O6-1 appear at the attenuation frequency in the frequency characteristic of said filer 10. The resonance frequency of the LC series circuit 18, e.g. that is, the pole frequency O2-1 and O4-1 is narrowed. When the interval between the poles is narrowed, the attenuation between the poles is increased. In order to decrease the attenuation between the poles conversely, the interval between the poles has to be increased. Thus, a desired attenuation between the poles is obtained without increasing the num ber of order.





#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開:

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-77408

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和61年(1986)4月21日

H 03 H 7/075

7328 - 5 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称 有極形ローパスフィルタ

> の特 度 昭59-198978

顋 昭59(1984)9月21日 図出

個発 明

正 実 正雄 長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所内

砂発 明 者 米 沢

長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所内

株式会社村田製作所 ①出 類

長岡京市天神2丁目26番10号

30代 理 弁理士 岡田 全啓 外1名

#### 1. 発明の名称

有極形ローパスフィルタ

#### 2. 特許請求の範囲

並列アームにLC直列国路が接続された有極形 ローパスフィルタにおいて、

少なくとも1つの前記して直列回路の共張周波 数を顕整して極間間隔を変更し、それによってそ の極間における減衰證を変化させたことを特徴と する、有極形ローパスフィルタ。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は有極形ローパスフィルタに関し、特 にたとえば単なる L C 回路によりあるいはインピ ーダンススケーリングによるFDNRにより構成。 した速立チェビシェフ形等の有極形ローパスフィ ルタに関する。

#### (従来技術)

第1図はこの発明の背景となりかつこの発明が 実施され得る有極形ローパスフィルタの一例を示

す国路図である。この例は連立チェビシェフ形の ローパスフィルタである。

ローパスフィルタ10は、入力竣子12と出力 蝎子14とを含み、それらの間には1つの抵抗R しと3つのインダクタレ1、L3、LSおよびL 7との直列回路が投続される。出力婦子14は、 さらに、抵抗R2を通して接地される。インダク タレ1およびレ3の直列接続点とアースとの間に は、インダクタL2とキャパシタC1とからなる 第1のLC直列回路16が接続される。インダク タレ3およびLSの直列接続点とアースとの間に は、インダクタレ 4 とキャパシタC2とからなる 第2のLC直列回路18が接続される。インダク タLSおよびL7の直列接続点とアースとの間に は、インダクタL6とキャパシタC3とからなる 第3のLC直列回路20が接続される。

第1図には、このような7次の速立チェビシェ フ形ローパスフィルタが示されている。

第1図に示す連立チェビシェフ形ローパスフィ ルタの周波数特性の一例が第2図に示される。こ 

#### (発明が解決しようとする問題点)

第2図に示す従来の周波数特性では、減衰域における減衰量がBsに制限されてしまう。一方、減衰域における最小減衰量を大きくするためには、次数を増やすことが考えられる。しかしながら、次数を増やすと高値になってしまう。

それゆえに、この発明の主たる目的は、次数を 増やすことなく極間において所望の歳衰量が得ら れる、有極形ローパスフィルタを提供することで ある。

#### (問題点を解決するための手段)

この発明は、発明者等が実験を重ねた結果得た 「極間間隔を変えることによってその間における

なる。

この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行なう以下の実施例の辞制な説明から一層明らかとなろう。

#### (実施例)

第1図に示すような連立チェビシェフ形のローパスフィルタにおいて、極の周波数は、奇数次については次式(1)で、また偶数次については次式(2)で与えられる。

$$\Omega_{2r+1}^{-1} = \frac{1}{\sqrt{k} \cdot S_{n} (2 + 1 / n \cdot k \cdot k)}$$

$$\nu = 0, 1, \cdots, (n-2) / 2$$

$$\cdots (2)$$

ただし、n は次数、 k は遮断係数である。また、 K は灰式 (3) で与えられる。 被変量を変える」という新規な着想に基づいてなされたもので、具体的には、並列アームに接続された少なくとも1つのLC直列回路の共振周波数を関盤して極間間隔を変更し、それによってその極間における減衰量を変更した、有極形ローパスフィルタである。

#### (作用)

或る極の周波数を、他の極との間隔を狭めるように、変化させれば、その2つの極間における放変量が大きくなる。逆に、極間間隔が広がるようにその極の周波数を変えれば、その極間における被変量が小さくなる。

#### (発明の効果)

この発明によれば、次数を変えることなく、極の周波数を変化させるだけで、遮断域における最小域衰量を変えることができる。したがって、たとえば連立チェビシェフ形のローパスフィルタで遮断域における或る極間の減衰量を大きくする場合であっても、高次の回路権成を用いる必要がなく、より安価に所望の減衰量を得ることが可能と

$$K = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} \cdots (3)$$

(以下余白)

亵

R 1 = 6 0 0 D

 $R 2 = 6 0 0 \Omega$ 

L1-10. 333mH

L 2 = 1. 1 5 3 m H

L 3 = 1 6. 7 0 0 m H

L4 = 3.406mH

L 5 = 1 4. 0 8 9 m H

L6= 6.998mH

L7 = 6.469 mH

C 1 = 0. 0 3 4 2 # F

C 2 = 0. 0 3 1 3 # F

C 3 = 0. 0 2 0 7 # F

このような特性において、一例として、13kH $z\sim14.5k$ Hzにおいて放変量を大きくすることを考える。

発明者等は、極間における減衰量を変化させる ためには、その極間間隔を変化させればよいこと に着目した。この発明はこのような新規な着想に 基づいてなされたもので、上述の例では、第2の

ーパスフィルタを例に挙げて説明した。このような連立チェピシェフ形ローパスフィルタは単なるして回路で、あるいはインピーダンススケーリング手法によるFDNRを用いたローパスフィルタとして構成され得るものであるが、さらに、この発明は、連立チェピシェフ形以外のものたとえば、週週域パターワース減衰域チェピシェフ特性など、減衰域がチェピシェフ特性をもつローパスフィルタなどにも応用できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の背景となりかつこの発明が 実施され得る有極形ローパスフィルタの一例を示 す回路図である。

第2図は第1図回路において従来の周波数特性 の一例を示すグラフである。

第3回はこの発明の一実施例の周波数特性を示すグラフである。

図において、 1 0 はローパスフィルタ、 1 2 は 人力端子、 1 4 は出力端子、 1 6 . 1 8 および 2 0 はそれぞれ第 1 . 第 2 および第 3 の L C 直列回 直列回路 I 8 の共振周波数すなわち極周波数 Ω。 「を小さくすれば、極 Ω ₂ 「 と Ω 。 「 と の 間隔 が 狭められ得る。

極周波数♀・1 は、1ノ(2g √し4C2)で決まる共復周波数であり、♀・1 を14.5 k H ュに移動させるためには、インダクタし4の値を大きくして、たとえば3.844mHとすればよい。このようにインダクタを変えるのは、FDNRを用いた場合、インダクタは抵抗のトリミンのようにあって実際の回路では低抗のトリミンがらられたがって実施を変化させることができるかった。もし煩雑さを問題にしなければ、当然、キャパシタの値を小さくするようにしてもよいことは勿論である。

極周波数♀4 ° を14.5 k H z に移動させれば、第3回に示すように、13~14 k H z の淑袞量が増加し、B s ′ となる。

逆に極間における減衰量を小さくするためには その極間間隔を大きくすればよい。


なお、上述の実施例では連立チェビシェフ形ロ

. 路を示す。


特許出願人 株式会社 村田製作所 代理人 弁理士 圏 田 全 啓 (ほか1名)

## 特開昭61-77408 (4)






#### ¥ 2 ₽4



### ្ធ3 ⊠



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.